

开启全新生活

峰力相信，听力健康与幸福生活紧密相联，并与人们每天的生活息息相关。70多年来，我们一直致力于坚持我们的使命，不断开拓革新的听力解决方案，改变不同年龄段、不同听损程度人们的生活，改善他们的社交、精神状态和情感交流，为他们“开启全新生活”。

www.phonakpro.com/rogerfocus

Roger Focus II



关注重要事项

更多信息请访问 www.phonakpro.com/rogerfocus

027-0601-701V1.00/2020-04/NIG © 2020 Sonova AG All rights reserved

产品说明

		Roger Focus II-312	Roger Focus II
电池类型		312	内置锂电续航
多功能按键		•	•
多功能按键音量调整		-8 dB <—> +8 dB (步长 2 dB)	-8 dB <—> +8 dB (步长 2 dB)
指示灯		•	•
颜色		2	10
纳米涂层		•	•
IP 等级		IP68*	IP68*
尺寸	长 x 宽 x 高	31.3 x 14.1 x 7.3 (1.23 x 0.56 x 0.29")	36.7 x 16.4 x 8.5 (1.44 x 0.65 x 0.33")
	重量	2.18 g / 0.077 oz	3.71 g / 0.131 oz
充电时间	0% - 100%		3 小时
	0% - 80%		1.5 小时
		细声管 HE	细声管 HE
最大功率输出		90 dBA 等效自由声场	90 dBA 等效自由声场
频率范围 (Hz)		<100 - >7000	<100 - >7000
工作电流 (mA)		1.5	1.5
		2.4 GHz, 包含自适应自动跳频	
		内置天线	
		<0.02 mW	

* IP68 表示助听器的防水、防尘等级。根据 IEC60529 标准，可以将其连续浸入 1 米深的水中 60 分钟，可以将其放入集尘室 8 小时。

外壳颜色

Roger Focus II



Roger Focus II-312



声学耦合

出声孔	细声管 HE	有左侧和右侧可供选择，并提供五种不同长度（00、0、1、2、3）
适用于细声管的耳件	耳塞	开放耳塞，有三种尺寸可供选择（S、M、L）

无线通信产品组合

络+	Roger Focus II-312	Roger Focus II
络+ 麦克风	•	•

验配

Roger Focus II 只是一个络+ 受话器。无需进行验配。

峰力充电器 - 耳背式 RIC

该充电器适用于 Roger Focus II。其配备 USB-C 充电插口、指示灯和细声管固定空间。



Phonak Remote Control

Phonak Remote Control 适用于 Roger Focus II。其可调整音量和锁定音量按键。

