

# Phonak CROS L-R

Teknik Veriler

## Phonak CROS L-R /Phonak CROS L-R Trial



Phonak CROS L, tek kulağında işitme cihazından fayda göremeyecek kadar işitme kaybı olan kişiler için bir CROS ve BiCROS çözümü sunar. Phonak Lumity platformunun yenilikçi teknolojisinin desteklediği Audéo L-R, Audéo L-RT, Naida L-PR ve Sky L-PR işitme cihazlarıyla uyumludur. CROS L-R / CROS L-R Trial için fitting işlemi Phonak Target 9.0 ve sonraki sürümlerle yapılabilir. Daha fazla bilgi için [www.phonak.com](http://www.phonak.com) adresini ziyaret edin

## Açıklama

### Genel Bilgiler

Taşıma ve saklama koşulları

Sıcaklık aralığı

- Önerilen: 0 ila +20 °Celsius (+32 ila +68 °Fahrenheit)
- Maksimum: -20 ila +60 °Celsius (-4 ila +140 °Fahrenheit)

Nem aralığı:

- Önerilen: %0 ila %60
- Maksimum: %0 ila %70

Atmosferik basınç aralığı: 500 ila 1060 hPA

IP derecesi

IP68, işitme cihazının su ve toz geçirmez olduğunu belirtir. IEC60529 standardı uyarınca, sürekli olarak 1 metre tatlı su derinliğinde 60 dakika boyunca ve toz odasında 8 saat boyunca dayanıklılık göstermiştir.

### Ses bilgileri

Ses Kalitesi

22,05 kHz örnekleme frekansı

Ses bant aralığı

100 Hz – 9.5 kHz

### Radyo bilgileri

Anten tipi

Rezonans loop anteni

Çalışma frekansı

2,4 GHz – 2,48 GHz

Modülasyon

GFSK, GMSK

Ortaya çıkan akım

< 2,5 mW

Kullanım durumu

Diğer kulakta alıcı işitme cihazına ses akışı

Bluetooth sürümü

4.2 LE

Aralık

~1 m

### Geçerli Standartlar

Avrupa

Radyo

EMC

ETSI EN 300 328

EN/IEC 60601-1-2

ETSI EN 301 489-1, -3, -17

Elektrik güvenliği

EN/IEC 60601-1

ABD

47 CFR Kısım 15.209, 15.249, Alt Kısım B, ANSI C63.10

FCC ID : KWC-MRP CROS R

Kanada

RSS-210 Baskı 9, RSS-Gen Baskı 5, ICES-003

IC: 2262A-MRP CROS R

Japonya

Giteki ID 005-102449



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28  
CH-8712 Stäfa · İsviçre  
[www.phonak.com](http://www.phonak.com)

Bir Sonova Markası

**PHONAK**  
life is on