

Phonak CROS L.

产品信息

Phonak CROS L 为单耳重度听力损失的人提供 CROS 和 BiCROS 解决方案。CROS L 佩戴在无法使用助听器的耳朵,用于拾取声音,并通过无线方式将声音传送到佩戴在听力更好耳朵上的兼容峰力助听器。CROS L 没有声学输出。

CROS L 与 Audéo L-R、Audéo L-RT、Naída L-PR 和 Sky L-PR 助听器兼容,这些助听器均采用峰力 Lumity 平台的创新技术。

更多信息请访问 www.phonak.com



产品说明



CROS L-R CROS L-R Trial

电池		可充电	
多功能按键		•	
CROS 平衡		•	
疏水涂层		•	
IP 等级		IP68 ¹	
尺寸	长×宽×高	27.7x 12 x 8.1 mm (1.09 x 0.47 x 0.32")	
	重量	2.2 g (0.08 oz)	
充电时间 ²	0% - 100%	3 小时	
	0% - 80%	1.5 小时	
	30 分钟验配	15 分钟	
与助听器的兼容性		Audéo L-R、Audéo L-RT、Naída L-PR 和 Sky L-PR	

外壳颜色





















沙褐色

米色

檀木色

栗色

香槟色

银灰色

石墨灰色 天鹅绒黑色 荧光绿 加勒比海盗 闪粉色

耳件选项

标准耳塞(CROS 声管)	• 标准耳塞有三种尺寸(S、M、L)可供选择
	• CROS 声管有左侧/右侧可供选择,提供四种不同长度(0、1、2、3)
定制式耳塞(CROS 声管)	• 定制式耳件
	• CROS 声管有左侧/右侧可供选择,提供四种不同长度(0、1、2、3)
CROS 耳模	• 完全适用于 CROS 的定制式耳件,提供四种不同长度(0、1、2、3)

Phonak CROS L-R 充电器选项



CROS L-R 可使用启明充电盒 (Phonak Charger Ease) 充电。启明充电盒 (Phonak Charger Ease) 是一款小巧的充电器,充电插口中装有磁铁,可轻松插 入和取出 CROS L-R。其使用标准 USB-C 充电端口,通电时指示灯将会亮起。

¹ IP68 表示 CROS L-R 设备防水、防尘。根据 IEC60529 标准,它在 1 米深的淡水中连续浸泡 60 分钟且在集尘室中放置 8 小时,仍然能够正常工作。2 实际充电时间取决于电池的剩余寿命,但不会超过 3 小时。



CROS L-R CROS L-R Trial

峰力 Target 验配软件	9.0 或更高	
Noahlink Wireless 无线编程器、Noahlink Wireless 2 无线编程器	•	

重要功能

CROS L 可以搭配任何性能等级的 Audéo L-R、Audéo L-RT、Naída L-PR 或 Sky L-PR。因此,佩戴 CROS L 系统的顾客将体验到的一系列特征主要取决于佩戴在听力更好的耳朵上的助听器的性能等级。有关更多信息,请参阅峰力 Audéo L、Naída L 或 Sky L 的产品信息。

峰力智慧言语技术

在 CROS L 系统中,由于与峰力 Lumity 设备结合使用,顾客可以访问智慧言语技术功能,包括立体声聚焦 2.0。

CROS 平衡

CROS 设备和助听器之间的响度比可以通过 Target 验配软件或直接通过短按 CROS 设备的多功能按键进行调整。

myPhonak 和 myPhonak Junior

配备 CROS L 设备和兼容助听器的顾客可以从 myPhonak 或 myPhonak Junior 的应用程序支持中受益。

CROS L 性能

与尊享和高端性能等级的助听器组合使用时,CROS L 提供极度嘈杂中言语程序和立体声聚焦 2.0。请参阅下表,了解 CROS L 提供的麦克风模式的完整概述,具体取决于对侧助听器的性能等级。

适用于 CROS L 的麦克风模式

助听器性能等级	立体声聚焦 2.0	真耳声音重塑	全向性
尊享	•	•	•
高端	•	•	•
标准		•	•
基本			•

68-70/V2.00/2023-06/NLG © 2023 Sonova AG All rights reserved

开启全新生活

自 1947 年以来,峰力一直致力于通过开辟新的声学世界来保持生活质量。早在公司成立伊始,我们就一直深信: 听力健康与幸福生活紧密相联,并与人们每天的生活息息相关。实际上,听觉还与社交、情感、认知能力和生理健康方面相关联。无论是现在还是未来,我们会一直努力提供最广泛的创新听力解决方案组合。和听力保健专家一样,我们一直专注于最重要的事情: 提高言语理解度,改变人们的生活,对整个社会产生积极影响。

www.phonak.com





