

Phonak Naída™ L ●

Informações do produto

Phonak Naída Lumity é o portfólio abrangente de soluções BTE para perdas auditivas leves a profundas.

Com a Phonak SmartSpeech™ Technology, os aparelhos auditivos Naída L são a escolha para os usuários que precisam de soluções poderosas na nossa plataforma mais avançada, Phonak Lumity.



Descrição do produto



Naída L-UP
Naída L-UP Trial
L90/L70/L50/L30




Naída L-PR
Naída L-PR Trial
L90/L70/L50/L30

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------|---|---|
| Tamanho da bateria | | 675 | Recarregável interna |
| Bobina de indução | | • | |
| Compatibilidade com CROS L | | | • |
| Bluetooth® | | • | • |
| Revestimento hidrofóbico | | • | • |
| Classificação IP | | IP68 ¹ | IP68 ¹ |
| Dimensões | C x L x P | 42,6 x 18,8 x 8,6 mm (1,68 x 0,74 x 0,34") | 36,7 x 16,4 x 8,5 mm (1,44 x 0,64 x 0,33") |
| | Peso | 4,60 g/0,162 oz | 3,68 g/0,130 oz |
| Tempos de carregamento ² | 0% a 100% | | 3 h |
| | 0% a 80% | | 1,5 h |
| | Ajuste de 30 min. | | 10 min. |


| | | HE11 | HE11 680 | HE11 680 | Tubo fino 4.0 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Tensão Saida máxima de potência (dB SPL) | Acoplador de 2cc | 141 | 134 | 130 | 129 |
| Ganho máx. (dB) | Acoplador de 2cc | 84 | 78 | 68 | 69 |
| Faixa de frequência (Hz) | | < 100 - > 4700 | < 100 - > 4700 | < 100 - > 5700 | < 100 - > 7100 |
| Consumo de energia (mA) | | 3,3 | 2,8 | | |

Faixa de adaptação

- Tubo fino 4.0
- HE11 680



Perda auditiva severa a profunda, todas as configurações audiométricas



Perda auditiva leve a moderadamente severa, todas as configurações audiométricas

Cores da caixa



H0
Bege



P1
Bege Praia



P3
Madeira de
Sândalo



P4
Castanho



P5
Champagne



P6
Prata



P7
Cinza Grafite



P8
Veludo Preto

¹ IP68 indica que o aparelho auditivo é resistente à água e à poeira. Resistiu a uma submersão contínua em 1 metro de água doce durante 60 minutos e a 8 horas em uma câmara de poeira, tal como definido na norma IEC 60529.
² O tempo de carregamento real depende da duração restante da bateria e pode ser afetado pelas condições de temperatura.

Níveis de desempenho

| | Premium L90 | Advanced L70 | Standard L50 | Essential L30 |
|--|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| AutoSense OS™ 5.0 | | | | |
| Fala no ruído forte | • | | | |
| Fala no carro | • | | | |
| Conforto no eco | • | | | |
| Música | • | • | | |
| Conforto no ruído | • | • | • | |
| Fala no ruído | • | • | • | • |
| Situações silenciosas | • | • | • | • |
| Transmissão sem fio de fala + mic | • | • | • | • |
| Transmissão sem fio de música + mic | • | • | • | • |
| Programas adicionais | | | | |
| Máx. de programas adicionais | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Conforto no eco | • | | | |
| Fala no ruído forte | • | • | | |
| Fala em 360° | • | • | | |
| Fala no ruído | • | • | • | • |
| Situações silenciosas | • | • | • | • |
| Conforto no ruído | • | • | • | • |
| Música | • | • | • | • |
| Telefone acústico | • | • | • | • |
| Programa personalizado | • | • | • | • |
| Telefone via bobina T ± mic ¹ | • | • | • | • |
| Bobina T pública ± mic ¹ | • | • | • | • |
| Programas de transmissão | | | | |
| RogerDirect + mic | • | • | • | • |
| Phonak PartnerMic™ + mic | • | • | • | • |
| Chamada telefônica + mic | • | • | • | • |

| | Premium L90 | Advanced L70 | Standard L50 | Essential L30 |
|---|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Características | | | | |
| SpeechSensor | • | | | |
| Realce de fala | • | | | |
| StereoZoom 2.0 | • | • | | |
| Cancelador dinâmico de ruído | • | • | | |
| Sensor de movimento para a audição ² | • | • | • | |
| RogerDirect™ | • | • | • | • |
| EchoBlock | • | | | |
| Controle por toque ² | | | | |
| - Siri/Google Assistant | • | • | | |
| - Pausar/retomar uma transmissão | • | • | | |
| - Aceitar/finalizar uma chamada telefônica | • | • | | |
| SoundRelax | • | • | | |
| DuoPhone | • | • | • | |
| Real Ear Sound | • | • | • | |
| UltraZoom | • | • | • | • |
| Roger™ e configuração Direcional | • | • | • | • |
| Broadband Booster ¹ | • | • | • | • |
| Funcionalidades de saúde ^{2,3} | • | • | • | • |
| WindBlock | • | • | • | • |
| Ajuste das preferências do usuário | • | • | • | • |
| Tinnitus Balance ² | • | • | • | • |
| Auto Aclimatização | • | • | • | • |
| Equilíbrio ambiental | • | • | • | • |
| SoundRecover2 | • | • | • | • |
| WhistleBlock | • | • | • | • |
| NoiseBlock | • | • | • | • |
| QuickSync | • | • | • | • |
| VAO | • | • | • | • |
| Canais de ajuste fino | 20 | 20 | 16 | 12 |

SmartSpeech Technology

¹ Disponível somente para o Phonak Naída L-UP

² Disponível somente para o Phonak Naída L-PR

³ Disponível em combinação com o myPhonak

Ajuste

| | Naída L-UP Naída L-UP Trial L90/L70/L50/L30 | Naída L-PR Naída L-PR Trial L90/L70/L50/L30 |
|---------------------------------------|---|---|
| Phonak Target | 9.0 ou superior | 9.0 ou superior |
| Noahlink Wireless/Noahlink Wireless 2 | • | • |
| NOAHLINK | • | |
| HI-PRO, HI-PRO2 | • | |

Vedação acústica

| | | | Naída L-UP Naída L-UP Trial L90/L70/L50/L30 | Naída L-PR Naída L-PR Trial L90/L70/L50/L30 |
|-----------------------|---------------|---|---|---|
| Saída de som | Gancho | Com filtro (HE11 680), transparente | • | • |
| | Gancho | Sem filtro (HE11), transparente | • | |
| | Tubo fino 4.0 | Disponível para os lados direito e esquerdo em cinco comprimentos diferentes (00, 0, 1, 2, 3) | | • |
| Peça para o Tubo fino | Oliva | Oliva mini | | • |
| | | Oliva aberta | Disponível em três tamanhos (P, M, G) | • |
| | | Oliva ventilada | Disponível em três tamanhos (P, M, G) | • |
| | | Oliva Power | Disponível em três tamanhos (P, M, G) | • |
| | MicroMolde | Acrílico | | • |
| Silicone | | | • | |
| Peça para o gancho | Molde | | • | • |

Phonak Naída L Trial

Os aparelhos auditivos Phonak Naída L Trial podem ser rapidamente configurados no nível de desempenho desejado a fim de atender às suas recomendações. Isto permite que você proporcione ao seu paciente a solução auditiva ideal logo na primeira consulta ou ofereça uma substituição quando o aparelho auditivo do paciente estiver sendo consertado. Os dispositivos Naída L trial também incluem um receptor Roger pré-instalado para fácil demonstração e teste com qualquer microfone Roger.

Opções de carregamento do Phonak Naída L-PR

O Phonak Charger Combi BTE/Phonak Charger Combi BTE 2

Naída L-PR possui todas as características do Lumity que você adora, bem como o benefício da capacidade de recarga. Os usuários podem desfrutar de um dia inteiro de audição, incluindo transmissão sem fio*.

* Duração esperada da bateria de 16 horas, incluindo 4 horas de transmissão BT clássico e 4 horas de transmissão do TV Connector.



Versões Bluetooth® do Phonak Naída L

Chamadas diretas/transmissão de áudio

Tecnologia Bluetooth 4.2 sem fio e a maioria dos telefones mais antigos com Bluetooth

Portfólio de comunicação sem fio

| | Naída L-UP Naída L-UP Trial L90/L70/L50/L30 | Naída L-PR Naída L-PR Trial L90/L70/L50/L30 |
|---------------------------|---|---|
| Acessórios sem fio | | |
| TV Connector | • | • |
| Phonak PartnerMic | • | • |
| Phonak Remote Control | • | • |
| Roger | | |
| Microfones Roger | • | • |
| Aplicativos | | |
| myPhonak | • | • |
| myPhonak Junior | • | • |

Para obter mais informações, visite www.phonak.com/naida-lumity

Para obter mais informações sobre os microfones Roger, visite www.phonak.com/roger

Para obter mais informações sobre o myPhonak e o myPhonak Junior, visite www.phonak.com/apps

life is on

Desde 1947, a Phonak se dedica a preservar a qualidade de vida abrindo novos mundos acústicos. Já naquela época, nos dias da nossa fundação, a nossa empresa era movida por uma convicção formativa: acreditamos que ouvir bem equivale a bem-estar e, portanto, é essencial para viver a vida em sua plenitude. De fato, o sentido da audição está diretamente ligado ao bem-estar social, emocional, cognitivo e físico. Hoje e no futuro, nos esforçamos para oferecer o mais amplo portfólio de soluções auditivas inovadoras. E, juntamente com os nossos profissionais de saúde auditiva, continuamos focando o que mais importa: melhorar a compreensão de fala, mudar a vida das pessoas e ter um efeito positivo na sociedade como um todo.

www.phonak.com



027-0699-43|V1.00|2023-06|NLG © 2023 Sonova AG All rights reserved